

Datum: 30.07.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si



(slika je simbolična)

Mikrotik usmerjevalnik WiFi6 hAP ax lite LTE6 L41G-2axD&FG621-EA

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **Ni na zalogi**

Šifra: **204563**

Cena: 116,02€

Kratek opis

Mikrotik usmerjevalnik L41G-2axD&FG621-EA z naprednim dvojedrnim procesorjem ARM in 256 MB RAM-a vam ta SOHO usmerjevalnik prinaša izjemno zmogljivost in zanesljivost. S hitrostjo LTE, vgrajenim modemom, boste vedno povezani, kjerkoli se nahajate. S 2,4 GHz brezžično povezavo Wi-Fi 6 (802.11ax).

Mikrotik usmerjevalnik L41G-2axD&FG621-EA z naprednim dvojedrnim procesorjem ARM in 256 MB RAM-a vam ta SOHO usmerjevalnik prinaša izjemno zmogljivost in zanesljivost. S hitrostjo LTE, vgrajenim modemom, boste vedno povezani, kjerkoli se nahajate.

S 2,4 GHz brezžično povezavo Wi-Fi 6 (802.11ax) in močno anteno boste uživali v izjemno hitri in stabilni brezžični povezavi. Omogoča vam doseči konstantne hitrosti do 300 Mbps s pomočjo združevanja frekvenčnih pasov - carrier aggregation, saj vgrajeni CAT6 modem omogoča uporabo večih frekvenc hkrati.

Tehnične lastnosti:

Koda izdelka: L41G-2axD&FG621-EA

Arhitektura: ARM

Procesor: IPQ-5010

Število jeder procesorja: 2

Nazivna frekvenca procesorja: 800 MHz

Preklopite model čipa: MT7531BE

Licenca RouterOS: 4

Operacijski sistem: RouterOS v7

Velikost RAM-a: 256 MB

Velikost shranjevanja: 128 MB

Vrsta shranjevanja: NAND

Preizkušena temperatura okolja: -40°C do 60°C

Brezžična povezava

Največja brezžična hitrost prenosa podatkov 2,4 GHz: 574 Mbit/s

Brezžični standardi 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax

Gain antene dBi za 2,4 GHz: 4.3

Brezžični model čipa: 2,4 GHz - IPQ-5010

Brezžična generacija 2,4 GHz Wi-Fi 6

hitrost WiFi: AX600

Mobilni prenos

Kategorija 3G: R8 (42,2 Mbps navzdol, 11,2 Mbps navzgor)

3G pasovi: 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz)

Kategorija LTE: 6 (300 Mbit/s navzdolnja povezava, 50 Mbit/s navzgornja povezava)

pasovi LTE FDD: 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz)

Pasovi LTE TDD 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz)

Število rež za SIM: 1 (Micro SIM)

Ethernet

10/100/1000 Ethernet priključek: 4

Napajanje

Število DC vhodov: 1 (USB-C)

Podprta napetost: 5 V

Največja poraba energije: 12 W

Vrsta hlajenja: Pasivno

Paket vsebuje: 1x Mikrotik usmerjevalnik Wi-Fi hAP ax lite LTE6 L41G-2axD&FG621-EA, 1x Napajalnik s kablom TipC, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Teža: 0,730kg

Dimenzije: 124 x 100 x 54 mm

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: