

Datum: 26.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si



TP-LINK Archer MR500 AC1200 **brežžični Dual Band 4G+ Cat6** **usmerjevalnik, SIM**

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **Ni na zalogi**

Šifra: **213140**

Cena: 99,90€ ~~109,89€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

Napredni usmerjevalnik 4G+ - podpira 4G+ Cat6 za povečanje podatkovne hitrosti do 300 Mbps

Priključite kartico SIM in igrajte - konfiguracije niso potrebne, združljivost kartic SIM v več kot 100 državah je zagotovljena z leti testiranj na terenu

Podprt je MU-MIMO - sočasni podatkovni tokovi povečajo prepustnost WiFi in učinkovitost omrežja.

Podpira TP-Link OneMesh™ - sodeluje z izdelki TP-Link OneMesh za ustvarjanje prilagodljivega in stroškovno učinkovitega omrežja Mesh

Boljši signal za povezave povsod - uživajte v stabilnih in učinkovitih povezavah z vsako napravo zahvaljujoč dvema zunanjima snemljivima antenama LTE

Polna gigabitna vrata - zagotavljajo zanesljive žične povezave za naprave z veliko pasovno širino, kot so igralne konzole in IPTV

Način usmerjevalnika Wi-Fi - priključite kabel Ethernet v vrata LAN/WAN za prilagodljiv dostop kot rezervno možnost, če ne morete vzpostaviti povezave 4G

Enostavna nastavitve in upravljanje z aplikacijo Tether

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik 1 × 10/100/1000 Mbps LAN/WAN vrata

3 × 10/100/1000 Mbps LAN vrata

1 × reža za kartico Nano SIM

2 × zunanji vmesnik SMA-F antene

Napajanje 12V/1,5A

Mere (Š x G x V) 202 × 141 × 33,6 mm (7,95 × 5,55 × 1,32 in)

Antena 2 snemljivi zunanji LTE anteni

BREŽŽIČNE LASTNOSTI

Brežžični standardi IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Frekvenca 2,4 GHz in 5 GHz

Hitrost signala 300 Mbps pri 2,4 GHz, 867 Mbps pri 5 GHz

Občutljivost sprejema 5 GHz: 11a 54M: -77 dBm

11ac HT20: -73 dBm

11ac HT40: -68 dBm

11ac HT80: -64 dBm

11n HT20: -77 dBm

11n HT40: -73 dBm

2,4 GHz: 11g 54M: -74 dBm

11n HT20: -72 dBm

11n HT40: -69 dBm

Oddajna moč < 20 dBm (2,4 GHz), < 23 dBm (5 GHz)

Brezžične funkcije Omogoči/onemogoči brezžični radio, brezžični urnik, WMM, brezžična statistika

WAN Failover Da

Brezžična varnost 64/128-bitni WEP, WPA/WPA2/WPA3 Personal, WPA/WPA2/WPA3 Enterprise

Vrsta omrežja Združljivo z večino mobilnih operaterjev in podpira 4G/3G:

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28

(2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz)

TDD-LTE: B38/B40/B41

(2600/2300/2500 MHz)

DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B3/B5/B8

(2100/850/900 MHz)

ZNAČILNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Quality of Service Daje prednost omrežnemu prometu glede na napravo

Varnostni DoS, požarni zid IPv4 SPI, požarni zid IPv6, povezovanje naslovov IP in MAC, nadzor dostopa, filtriranje storitev

Vrsta WAN Dinamični IP/Statični IP/PPPoE/PPTP (dvojni dostop)/L2TP (dvojni dostop)

Upravljanje TP-Link Cloud, lokalno upravljanje, oddaljeno upravljanje

Strežnik DHCP, seznam odjemalcev DHCP, rezervacija naslova

Port Forwarding ALG, Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ

Dinamični DNS TP-Link, DynDns, NO-IP

VPN Strežnik VPN: PPTP VPN, OpenVPN

Starševski nadzor Filtriranje URL-jev, časovni nadzor

Protokoli IPv4, IPv6

Omrežje za goste 2,4 GHz omrežje za goste x 1, 5 GHz omrežje za goste x 1

DRUGO

Certificiranje CE, RoHS

Vsebina paketa 4G+ Cat6 300 Mbps LTE AC1200 brezžični dvopasovni gigabitni usmerjevalnik Archer MR500

1,5 m napajalnik

Ethernetni kabel RJ45

Navodila za hitro namestitve

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije